

Emerlink Charger



Emerlink Charger – дополнительный источник питания, позволяющий продлить автономное время работы наших устройств до трех часов активной нагрузки. Это обеспечивается за счет встроенных аккумуляторов, зарядить которые можно тремя различными способами: через разъем USB-Type C, разъем DC Power Jack 5525 или с помощью внешней батареи, присоединив ее на специальную площадку. Напряжение на выходе можно изменять при помощи специального переключателя. Разъемы USB позволяют заряжать различные гаджеты.

Ключевые функции

Приложения

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Переключатель: 12 V → 19 V
- Индикация заряда: Светодиодная шкала
- Тип батареи: Li-ion
- Ёмкость - 130 Втч
- Ёмкость для 5 В - 25000 мАч
- Ёмкость для 12 В – 11000 мАч
- Ёмкость для 19 В – 7000 мАч
- Ток выхода 12/19 В- 5 А
- Выходной разъем SwitchCraft: Да
- Мощность выхода 12 В, - 60 Вт
- Мощность выхода 19 В – 95 Вт
- Входной разъем SwitchCraft: Да
- Интерфейсы: USB Type-C с выходом 15 Вт x 1
USB Type-A с выходом 5 Вт x 1
- Габаритные размеры: 178 x 109 x 32 мм